

○総務省告示第九十九号

電波法（昭和二十五年法律第三百三十一号）第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画（平成二十四年総務省告示第四百七十一号）の一部を次のように変更する。

令和元年七月十一日

総務大臣 石田 真敏

次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

変更後

変更前

第2 周波数割当表

[1～7 略]

第2 周波数割当表

[1～7 同左]

周波数割当表

[第1表 略]

[第1表 同左]

第2表 27.5MHz～10000MHz

第2表 27.5MHz～10000MHz

[略]	国内分配 (MHz) (4)	無線局の目的 (5)	周波数の使用に関する条件 (6)
[略]	[略]	[略]	[略]
5725～5770 J37	移動	公共業務用 小電力業務用 一般業務用	小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。
	無線標定	公共業務用	
	アマチュア	アマチュア業務用	
[略]	[略]	[略]	[略]

[同左]	国内分配 (MHz) (4)	無線局の目的 (5)	周波数の使用に関する条件 (6)
[同左]	[同左]	[同左]	[同左]
5725～5770 J37	移動	公共業務用 一般業務用	
	無線標定	公共業務用	
	アマチュア	アマチュア業務用	
[同左]	[同左]	[同左]	[同左]

[第3表 略]

[第3表 同左]

国内周波数分配の脚注

国内周波数分配の脚注

[J1～J295 略]

[J1～J295 同左]

[別表1～別表8-4 略]

[別表1～別表8-4 同左]

別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波数表

別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波数表

数表

数表

[略]	占有周波数帯幅が20M Hz以下の無線設備	5170MHz * 5180MHz 5220MHz 5230MHz * 5240MHz	5190MHz * 5200MHz 5260MHz 5280MHz	5210MHz *
5150MHzを超え5 350MHz以下又は 5470MHzを超え5 750MHz以下の周 波数の電波を使 用する無線設備	占有周波数帯幅が20M Hzを超え40MHz以下の 無線設備	5300MHz 5320MHz 5560MHz 5580MHz 5660MHz	5500MHz 5520MHz 5600MHz 5620MHz 5700MHz 5720MHz	5540MHz 5640MHz
	占有周波数帯幅が40M Hzを超え80MHz以下の 無線設備	5210MHz 5290MHz	5270MHz 5310MHz 5530MHz 5610MHz 5690MHz	
	占有周波数帯幅が80M	5250MHz 5570MHz		

[同左]	占有周波数帯幅が19M Hz以下の無線設備	5170MHz * 5180MHz 5220MHz 5230MHz * 5240MHz	5190MHz * 5200MHz 5260MHz 5280MHz	5210MHz *
5150MHzを超え5 350MHz以下又は 5470MHzを超え5 750MHz以下の周 波数の電波を使 用する無線設備	占有周波数帯幅が19M Hzを超え38MHz以下の 無線設備	5300MHz 5320MHz 5190MHz 5230MHz 5270MHz	5500MHz 5520MHz 5600MHz 5620MHz 5310MHz	
	占有周波数帯幅が38M Hzを超え78MHz以下の 無線設備	5210MHz 5290MHz		
	占有周波数帯幅が78M Hzを超え158MHz以下 の無線設備	5250MHz		

<p>Hzを超え160MHz以下の無線設備</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1364 1142 1460 1310">5470MHzを超え5725MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備</td> <td data-bbox="1364 1310 1460 1523">占有周波数帯幅が19.7MHz以下の無線設備</td> <td data-bbox="1364 1523 1460 1624">5500MHz 5600MHz 5700MHz</td> <td data-bbox="1364 1624 1460 1724">5520MHz 5620MHz</td> <td data-bbox="1364 1724 1460 1825">5540MHz 5640MHz</td> <td data-bbox="1364 1825 1460 1926">5560MHz 5660MHz</td> <td data-bbox="1364 1926 1460 2027">5580MHz 5680MHz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1252 1310 1364 1523">占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz以下の無線設備</td> <td data-bbox="1252 1523 1364 1624">占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の無線設備</td> <td data-bbox="1252 1624 1364 1724">5510MHz 5530MHz</td> <td data-bbox="1252 1724 1364 1825">5550MHz 5610MHz</td> <td data-bbox="1252 1825 1364 1926">5590MHz 5630MHz</td> <td data-bbox="1252 1926 1364 2027">5630MHz 5670MHz</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1310 1252 1523">占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の無線設備</td> <td data-bbox="1045 1523 1252 1624">5570MHz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5470MHzを超え5725MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備	占有周波数帯幅が19.7MHz以下の無線設備	5500MHz 5600MHz 5700MHz	5520MHz 5620MHz	5540MHz 5640MHz	5560MHz 5660MHz	5580MHz 5680MHz	占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz以下の無線設備	占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の無線設備	5510MHz 5530MHz	5550MHz 5610MHz	5590MHz 5630MHz	5630MHz 5670MHz		占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の無線設備	5570MHz					
5470MHzを超え5725MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備	占有周波数帯幅が19.7MHz以下の無線設備	5500MHz 5600MHz 5700MHz	5520MHz 5620MHz	5540MHz 5640MHz	5560MHz 5660MHz	5580MHz 5680MHz																
占有周波数帯幅が19.7MHzを超え38MHz以下の無線設備	占有周波数帯幅が38MHzを超え78MHz以下の無線設備	5510MHz 5530MHz	5550MHz 5610MHz	5590MHz 5630MHz	5630MHz 5670MHz																	
占有周波数帯幅が78MHzを超え158MHz以下の無線設備	5570MHz																					
<p>【略】</p>	<p>【同左】</p>																					
<p>【別表8-6～別表11-3 略】</p>	<p>【別表8-6～別表11-3 同左】</p>																					
<p>【注略】</p>	<p>【注同左】</p>																					
<p>備考 表中の「」の記号は注記による。</p>																						